

Date

Name



Client

Project name

Quote#

Type/Quantity

20/07/2019 16:15:19

TWEETER TRIMLESS 92733
206 21 811 922
[Link do strony internetowej](#)

Kształt/rozmiar wykoju:  Ø KIT mm

Głębokość wpuszczenia: 100 mm

Dostępne kolory: BIAŁY-BIAŁY (206 21 811 922 W-W)
CZARNY-BIAŁY (206 21 811 922 B-W)

ADJUSTABLE 0-45°/355°
INCL. 1 x LED 7,1-10,4W / CRI>90 / 2700K / 743-1032lm
INCL. 1 x REFLECTOR FL-33°
EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Other CRI or KELVIN on request

Technika LED: Źródło światła: 1032 lm // 10 W // 105 lm/W
Oprawa: 878 lm // 12 W // 73 lm/W

Klasa: III

Waga: 0.5 KG
Poziom ochrony: IP23/20
Minimalna odległość: b.d.

Akcesoria: TWEETER CLIP + ACCESSORIES


Wymagania: MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Szczegółowe instrukcje instalacji, należy zapoznać się z instrukcją: [206_21_811_XXX_HAND.pdf](#)

TWEETER TRIMLESS 92733

206 21 811 922


Kompatybilność sufitowa



Sufit podwieszany

Only with


MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS



Płyta gipsowo-kartonowa

Only with


MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS



Panel tynkarski

Only with


MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS



Beton + tynk

Only with


MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS



Nadproże + tynk

Only with

MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS



Płyta prefabrykowana + tynk

Only with


MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS

TWEETER TRIMLESS 92733

206 21 811 922


Podobne odniesienia
ZASILACZ LED

[Link do strony internetowej / Karta katalogowa](#)




LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM5
300 90 67
Liczba opraw: 2 / -

[Link do strony internetowej / Karta katalogowa](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1
300 48 350 ED1
Liczba opraw: 1

[Link do strony internetowej / Karta katalogowa](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5
Liczba opraw: 1

[Link do strony internetowej / Karta katalogowa](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL
Liczba opraw: 1

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 19W WDL
300 48 350 WDL
Liczba opraw: 1

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1
Liczba opraw: 1

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5
300 48 500 ED5
Liczba opraw: 1

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL
Liczba opraw: 1

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM1
300 48 500 PRO ED1
Liczba opraw: 1

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5
300 48 500 PRO ED5
Liczba opraw: 1

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO WDL
300 48 500 PRO WDL
Liczba opraw: 1

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL
Liczba opraw: 1

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8
300 90 110
220-240V / 50-60Hz
Liczba opraw: 1

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W
300 90 91
110-240V / 0/50-60Hz
Liczba opraw: 1

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8
300 90 3112
110-240V / 50-60Hz
Liczba opraw: 2

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116
220-240V / 50-60Hz
Liczba opraw: 2->2

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W
300 90 108
110-240V / 0/50-60Hz
Liczba opraw: 1

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121
220-240V / 50-60Hz
Liczba opraw: 1

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92
110-240V / 0/50-60Hz
Liczba opraw: 1

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8
300 90 5120
110-240V / 50-60Hz
Liczba opraw: 2->2

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL
21012 005W
220-240V / 0/50-60Hz
Liczba opraw: 2 / 2 / -

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68
110-240V / 0/50-60Hz
Liczba opraw: 2(1) / 2(1) / -

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61
220-240V / 50-60Hz
Liczba opraw: 2 / 2 / -

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124
110-240V / 0/50-60Hz
Liczba opraw: 2(1) / 1(1) / -

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 64
110-240V / 0/50-60Hz
Liczba opraw: 2(1) / 2(1) / -

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63
110-240V / 0/50-60Hz
Liczba opraw: 3 / 3 / -

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 0/50-60Hz
Liczba opraw: 3->3 / 2->3 / -

[Link do strony internetowej](#), [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134
110-240V / 0/50-60Hz
Liczba opraw: 2->5(5) / 4(3) / -

[Link do strony internetowej](#) / [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69
110-240V / 0/50-60Hz
Liczba opraw: 2->5 / 4(3) / -

[Link do strony internetowej](#) / [Karta katalogowa](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5
300 90 125
110-240V / 0/50-60Hz
Liczba opraw: 2(1) / 1(1) / -

[Link do strony internetowej](#) / [Karta katalogowa](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL
21012 004W
110-240V / 0/50-60Hz
Liczba opraw: 3 / 3 / -

Podobne odniesienia

ZESTAW MONTAŻOWY

[Link do strony internetowej](#) / [Karta katalogowa](#)




MOUNTING KIT TWEETER TRIMLESS
202 15 61 971

Podobne odniesienia


URZĄDZENIA DO REGULACJI ŚWIATŁA

[Link do strony internetowej](#) / [Karta katalogowa](#)




GLASS SBL 40
201 03 05

[Link do strony internetowej](#) / [Karta katalogowa](#)




HONEYCOMB 40
201 03 01

[Link do strony internetowej](#) / [Karta katalogowa](#)



LINEAR SPREAD LENS 40
201 03 02

[Link do strony internetowej](#) / [Karta katalogowa](#)



SOFTENING LENS 40
201 03 04

[Link do strony internetowej](#) / [Karta katalogowa](#)



SPREAD LENS 40
201 03 03

[Link do strony internetowej](#) / [Karta katalogowa](#)



TWEETER CLIP
201 03 00

Obraz projekt
{lib/MoreOnline|ucfirst}

